

Ideale per il retail



ProTalk Digital PMR446 | Simple and easy to use | Digital and Analogue | 16 Channels

**Dimensioni compatte,**

ma dalle grandi prestazioni.

**Digitale,**

ma in grado di operare anche in modalità analogica.

**ProTalk®**

TK-3601D dPMR PMR446 è compatto e leggero, ma vanta straordinarie funzioni in grado di evitare le interferenze grazie all'interoperabilità digitale e analogica nelle comunicazioni radio.

Permettete agli addetti dei punti vendita di essere sempre in contatto tra loro, migliorando il servizio offerto ai clienti. Direttori, cassieri e personale addetto alla sicurezza possono ricevere qualsiasi aggiornamento, in qualsiasi momento.

**Una funzione in più - Comunicazione riservata tra la direzione;** dotando

le radio TK-3601D alla direzione queste radio comunicano sia in digitale che in analogico e dotando le radio PKT-23 analogiche al personale, la direzione può comunicare in digitale in totale riservatezza tra colleghi premendo il tasto digitale PTT, invece premendo il tasto PTT analogico la direzione può comunicare con tutto il personale e la direzione, permettendo il personale di comunicare sempre con tutti sia con colleghi che la direzione, ma permettendo la direzione una comunicazione sempre riservata, questa funzione è possibile con una programmazione personalizzata offerta dalla ratiotec.

**Il dispositivo è compreso di:**

Ricetrasmittente portatile UHF FM COMPATTO PMR446 digitale e analogico, completo di batteria Li-ion, antenna, clip da cintura e caricabatteria singolo con adattatore AC



### Leggero e compatto con la gestione di 3 zone

Design sottile, corpo compatto e peso ridotto a circa 160g. Consente la gestione di una Zona 3 (digitale) in aggiunta alla Zona 1 (analogica) presente e alla Zona 2 (digitale) evitando interferenze.

### Potente audio da 750mW

Conversazioni nitide anche in ambienti particolarmente rumorosi.

### Toni di avviso selezionabili

Scelta tra 6 tipi di suoni di notifica.

### Scansione

Rapida ricerca dei canali utilizzati per le chiamate da altre unità radio. La ricerca riprende immediatamente dopo la ricezione del segnale.

### Presca accessori audio a vite

Permette il collegamento degli accessori in maniera stabile e sicura.



### Cuffie ad archetto



INFORMAZIONI GENERALI	
Gamma di frequenza	446.0 - 446.2 MHz 32 frequenze preimpostate (digitali)/16 frequenze (analogiche)
Numero di canali	48 canali (16 canali x 3 zone)
Canalizzazione	6,25 kHz (digitale) 12,5 kHz (analogico)
Tensione di esercizio	3,8 V DC ± 10 %
Durata batteria (ciclo di funzionamento 5-5-90)*1 con KNB-81L (3.6V/2200mAh)	Ca. 14 ore (risparmio batteria off) Ca. 19 ore (risparmio batteria on)
Temperature di esercizio	-10 °C - +60 °C
Stabilità di frequenza	±1,0 ppm
Dimensioni (L x A x P) Parti sporgenti escluse	50 x 94 x 27 mm
Peso (netto) Radio con KNB-81L	160 g
Potenza uscita RF	0,5 W e.r.p.
Uscita audio (interna/esterna)	750 mW/100 mW